

# MIXX8.6

8路输入6路输出数字调音台

LIVE STREAMING LOOPBACK  
AUDIO USB MIXER



Compatible with  
Relacart  
Mi.Audio app

MIXX8.6数字调音台，设计8路输入6路输出。内置效果器、均衡器、压缩器、等数字音频处理功能。并配置USB接口，可使用手机、电脑传输音频。内置16种数字混响效果，配合编码器轻松调节各种场合的音效。外观设计高端大方，功能按键布局合理，适用于各种小型演出、会议、演讲、家庭KTV、娱乐直播等场合。

MIXX8.6 8-CHANNEL  
DIGITAL MIXER

## 产品参数



采样率:	24位, 48kHz
频率响应:	20 Hz to 20 kHz +0/ -1 dB
总谐波失真:	<0.1%
信噪比:	90 dB 单通道-推子最大 (A加权)
动态范围:	100 dB 单通道-推子最大 (A加权)
共模抑制比:	>70 dB @1 kHz
MIC输入阻抗:	3.3kΩ (XLR Balance); 1.8kΩ (1/4")
LINE输入阻抗:	10KΩ (1/4")
输出阻抗:	150Ω
增益:	0 to 60 dB (XLR)
FOOT SW:	REVERB ON/OFF
幻象电源:	+48V
USB音频:	2IN/2OUT 符合USB音频类2.0
电源:	DC 5V (1A)
耗电量:	最高5W
尺寸(mm):	260(长) × 230(宽) × 89(深)

## MIXX8.6

8路输入6路输出数字调音台

## 产品特点

### 多功能面板

- 调音台面板可以开关各项功能，包括EQ、静音、压缩器、混响、48V幻象电源等。

### 48V 四输入通道，带48V幻影电源

- 通道1-4可提供+48V幻象供电，通过面板按钮开关控制。

### 专业混响

- 专业的混响功能，可以模仿多种声场效果。

### 八通道输入

- 输入通道1-4可以选择MIC或LINE输入源。其中输入通道3和4可以设为乐器输入源，通过按钮开关进行设置。另外通道6-8为乐器立体声输入。

### 多种音频模式

- USB输出可设置多种音频模式，以适应各种应用场合。

### 实时监听

- MIX MINUS将输入通道1-4的音频排除在本地播放及监听。

