

Mikit

便携式音频转换器

MOBILE INTERVIEW KIT



Compatible with Relacart Mi.Audio app

Relacart Mikit 系列是搭载声卡自带DSP处理器调音的立体声数字音频转换器。通过数据线连接手机和Mikit，力卡的调音APP (Miaudio) 即可控制音频的输入和输出等设置，让调音变得如此轻松快捷！



产品参数



型号:	Mikit · c (USB-C) Mikit · a (USB-C) (尚未提供) Mikit · i (USB-C) (尚未提供)
增益调节范围:	0 ~ +35dB
频率响应:	20Hz ~ 20KHz
采样率:	48K
均衡器:	5段图示均衡/5段参量均衡, 切换应用
高通滤波器:	75Hz / 150Hz
限幅器:	高/中/低三档调节
外壳:	全金属结构, 轻盈小巧
尺寸:	Mikit · c: 47(H) × 47(W) × 13(D) Mikit · a: 210(H) × 47(W) × 13(D) Mikit · i: 210(H) × 47(W) × 13(D)
重量:	Mikit · c: 30g Mikit · a: 40g Mikit · i: 40g

Mikit.c/Mikit.a/Mikit.i

便携式音频转换器

产品特点

方便携带

- 体积小可以放在牛仔裤的袋子里。

DSP DSP音频处理器

- 搭配Relacart MI.AUDIO 应用程序与内置DSP处理器可设置多种功能调音。

高质量音频输出

- 高质量耳机输出，音频监测和播放零延迟。

广泛的兼容性

- 与 3.5 mm 输出的话筒兼容，包括Relacart的领夹式话筒、无线话筒和立体声话筒。

