



**M-D35**  
User Manual

## 技术规格

适配:	Relacart H-33 无线手持麦克风 Sennheiser® 部分无线手持麦克风
类型:	动圈式
指向:	超心型
阻抗:	20 Ω
频率响应:	70-16KHz
灵敏度:	-55dB@1V/Pa
尺寸:	φ 54mm x 76mm
重量:	约130g

## 支持

如果您的relacart产品出现任何问题或有任何疑问，请直接与我们联系：

<http://www.relacart.cn/contact>

## 特性


Relacart M-D35 动圈麦克风模组，适用于专业现场演唱和演讲录音。宽阔的频率响应曲线，超心形指向性设计能够确保高反馈前增益，以及最佳的隔音效果和最小的离轴噪声。极低的阻抗和内置低噪声放大器，对细腻的声音表现出色。

M-D35 代表了一种清晰且纯净的声音，是人声和高声压环境下的理想选择。采用独有的防振技术，能有效减少手摸杂音，坚固的钢丝网罩和高质量的外壳能够满足高强度的日常扩音应用要求。M-D35 适配于 Relacart H-33 手持式无线麦克风。同时兼容 Sennheiser 部分手持式无线麦克风。

## 注意事项

话筒要对准要录制的声源（例如演唱者或乐器），远离其他声源。  
尽可能地靠近要录制声源。  
如果想获得更多的低频响应，可将话筒进一步靠近音源。  
只使用一个话筒来拾取单个声源。  
保持话筒之间的距离，使其至少三倍于每个话筒与其声源之间的距离。  
将话筒放置在尽可能远离反射表面的位置。  
在户外使用话筒时，应添加一个防风罩。  
切勿用手遮盖住话筒滤网的任何部位，因为这会影响话筒性能。  
话筒钢丝网罩内的海绵滤网需不定期清洁或更换，因为异物会影响话筒性能。

## 频率响应



## 极性响应

Frequency:

- 1000Hz
- 2000Hz
- 4000Hz
- 8000Hz
- 600Hz

